111 520

111 340

Verwendung

Für den Betrieb im Linienverkehr zwischen zwei Endstellen, sowie für den Anschluß an OB-Vermittlungen.

Gegenstandsbezeichnung	Post-KNr	Bestell-Nr.	Gewicht kg/St.	Liefer-werk
Fernsprech-Tischapparat OB 60 mit Induktorruf, ohne Fernsprechkapseln	–	111 340	2,350	Bln
Fernsprech-Tischapparat OB 60 mit Zerhackerruf, ohne Fernsprechkapseln	–	111 520	1,985	Bln



Maße in mm

Schaltung

Die Universalschaltung ermöglicht wahlweise den Betrieb an folgende OB-Vermittlungssysteme:

OB mit Abruf
OB mit Gesprächs-(Besetzt-)Zeichen
OB mit Schlußzeichen

Ausführung

Die Batteriekammer hinter der Handapparatauflage nimmt 2 Rundzellen R 20 DIN 40 860 zu je 1,5 V auf. Rundzellen werden nicht geliefert.

Eine Beschrittungstafel 75 × 65 mm befindet sich an der Vorderseite.

Für den Anschluß dient eine 4polige Klemmendose.

Fernsprechkapseln müssen besonders bestellt werden.

Technische Daten

Tischapparat OB 60

Eingangsscheinwiderstand bei 800 Hz	ca. 1000 Ω
Rückhörbezugsdämpfung bei 600 Ω Abschluß	≧ 2,3 N
Sendebezugsdämpfung bezogen auf SFERT gemessen bei 3 V Speisespannung	≦ 0,5 N
Empfangsbezugsdämpfung bezogen auf SFERT	≦ 0 N

Hörkapsel

Scheinwiderstand bei 800 Hz	300 Ω ± 60 Ω

Sprechkapsel

Dynamischer Widerstand	≈ 100 Ω
Speisespannung	3 V

Wecker

Ansprechempfindlichkeit zwischen 15 und 50 Hz	≦ 4 mA
Lautstärke in 1 m Abstand bei 50 V 25 Hz 50 V 50 Hz	≧ 70 Phon
Gleichstromwiderstand	1500 Ω
Scheinwiderstand bei 800 Hz	≧ 20 kΩ

Induktor

Ruffrequenz bei 3⅓ Kurbelumdrehung/s	27 Hz
Leerlaufspannung bei 25 Hz	≧ 120 V
Leistung an 1000 Ω bei 27 Hz	5 W

Elektronischer Zerhacker

Ruffrequenz	25 . . . 28 Hz
Leerlaufspannung bei 3 V Speisespannung	≧ 70 V
Leistung an 1000 Ω bei 3 V Speisespannung	≧ 0,75 W