

*Anschlüsse r_1-r_4 u. B für Amtsrufumschalter

Bemerkungen:
1 Mithören bei der Hst: 5-6, 8-9 verb.
Mithören bei der Nst: 5-7, 8-10 16-22, 20-r
verb. 16-20, 19-23 21-g trennen
Mithören bei Hst. u. Nst: 5-11, 8-12 verb.

Es sind zu trennen, wenn nicht gewünscht wird:
a) Eingang d. Nachtanrufes Amt-Nst bei Hst: 15-16
b) Nst-Amt " " : 13-14
c) Selbsttätige Durchschaltung der Nst. z. Amt: 17-18

Deutsche Post
Fernmeldeamt Leipzig-Betriebslabor

Ausg	Mittlg	Tag	Bearb.	Gepr.
1		1.12.59		Ja 5./1.

Zwischenumschalter W33

Entspr: 221 S 130 Bl. 1 u 2 | Zchgs.-Nr.: 42 Bl. 1



Verdrallt sind:

3 wsbl	mit	4 brbl	119 wsgn	mit	120 brsw
42 wsgn	„	43 brgn	121 wsge	„	122 brgn
6,6' ws	„	8,8',8" br	123 wsgn	„	124 brgr
7,7' wsge	„	26 brge	125 wsge	„	126 brrs
19 wsbl	„	23,23' brbl	127 wsge	„	128 brbl
24 ws	„	35 br	129 wsge	„	130 brrt
101 ws	„	102 br	201 ws	„	202 br
103 wsgn	„	104 brgn	203 wsbl	„	204 brbl
105 wsge	„	106 brge	219,219' ws	„	223 br
107 wsbl	„	108 brbl	228 wsge	„	227 brge
109 wsgn	„	110 brge	232 ws	„	233 br
111 wsgn	„	112 brgr	235 wsgn	„	208 brgn
113 wsgn	„	114 brrs			
115 wsgn	„	116 brbl			
117 wsgn	„	118 brrt			

Auf die Lötanschlüsse gesehen!

L.Z.: 53, 130, 236
F.Z.: 224, 225, 226
229, 230

Deutsche Post Fernmeldeamt Leipzig-Betriebslabor				
Ausg.	Mittlg.	Tag	Name	Gepr.
1		17.2.60		

Zwischenumschalter W 33

Entspr.: 221 Ms 130 Bl. 1 | Zchgs.-Nr.: 42 Bl. 2