



* Kontakt geht erst nach Auflegen des Handapparates in Ruhelage.

Mithören u. Mitsprechen: 18-19 verb.; 17-18, 25-26 trennen zw. 20-21: Wdst. W6 200Ω nachsetzen.

Nur Mithören: 17-18 verb.; 25-26 trennen zw. 20-21: Wdst. W6 200 Ω nachs. zw. 18-19: Kondensator C5 nachsetzen



4) AT: n muß schließen, bevor o u. p öffnen


4) AN: f schließt zuerst; dann müssen a u. b schließen, ehe c, d u. e öffnen

Deutsche Post
Fernmeldeamt Leipzig - Betriebslabor

Ausg.	Mittlg.	Tag	Bearb.	Gepr.
1		15.12.59		

Zwischenumschalter W25b
(Regelschaltung)

Entspr.: 221 S 121 Bl 1 | Zchgs.-Nr.: 41 Bl. 1


Oberteil
(aufgeklappt)
Wecker
AR
R
Sz
W4
W1
W7
W3
W2
Na
C5
NT
AN
AT
C2
C4
C1
C3
Unterteil
D1
D2
J
Induktor
Nummern-
schalter
W5
W6
Die a/b-Adern sind verdrallt.
Verdrallt sind:
1ws mit 2br, 3br
4ws, 5ws " 6br
7wsgn " 8brgn
9wsge, 11wsge " 10brge
12wsbl " 13brbl
14wsgn " 15brgn, 20brgn
16wsbl, 18wsbl, 19wsbl mit 17brbl
21wsge mit 22brge
23wsgn " 24brgn
25wsge " 26brge
Bei nicht eingebautem C5, W3 und W6 sind die Drähte isoliert.
Auf die Lötanschlüsse gesehen!
Deutsche Post
Fernmeldeamt Leipzig - Betriebslabor
Ausg. 1
Mittlg.
Tag 5.1.60
Bearb. Tri
Gepr.
L.Z.: 52
Zwischenumschalter W25b (Wand)
(Regelschaltung)
Entspr.: 221 Ms 231
Zchgs.-Nr.: 41 Bl. 2